# VTL-TA02X 設定内容変更方法

アジルフォンバージョンアップに伴う「VTL-TA02X」設定内容の変更項目は以下となりますので、

ご確認の上、お手続き下さいますようお願い申し上げます。

## ●設定変更項目

1. ご利用機器の説明書に記載の方法にて、設定ページを開く。
2. 設定画面が web ブラウザに表示されますので、画面上部の「Administrator Setting」タブの項目「SIP Setting」をクリックし以下のように設定を行って下さい。

Management | User Setting | Dialing Plan | Administrator Setting | Call Log

SIP対応 メディアTA
VTL-TA02X

| SIP Setting | |
|---|---|
| Display Name | UID |
| Request-URI | UID |
| Login Name | UID |
| Password | ●●●●●●●● パスワード |
| Port No. | 5060 |
| Register Server IP Address | VoIPサーバー |
| Register Server Port No. | 5060 |
| Outbound Proxy | VoIPサーバー |
| Outbound Proxy Port | 5060 |
| Backup Proxy | |
| Backup Proxy Port | 5060 |
| Register Expires | 1800 sec (default: 1800sec) |
| Start Media Port | start: 41000 |
| Session timer | 180 sec |
| SessionType | Reinvite |
| Session Refresher | None |
| Pre-Ack | ◉ Enable ○ Disable |
| UDP Timeout | 1800 msec |
| UDP Retry time | 3 |
| UPnP | ○ Enable ◉ Disable |
| STUN Server IP Address | |
| Register Port Keep Alive | ◉ Enable ○ Disable |
| Keep Alive Refresh Time | 10 (sec) |

Submit | Cancel

Display Name ・Request-URI ・Login Name

UID を入力します。

Register Server IP Address・Outbound Proxy

VoIP サーバーを入力します。

Password

登録時にメールでお伝えしたパスワードを入力します。

※マイページにてパスワードの変更を行った場合は、その変更したパスワードを入力します。

入力が完了しましたら、「Submit」をクリック。

3. 画面上部の「Administrator Setting」タブの項目「Port Setting」をクリックし以下のように設定を行って下さい。

Management | User Setting | Dialing Plan | Administrator Setting | Call Log

SIP対応 メディアTA
VTL-TA02X

| Card 0_[ FXS ] | Card 1_[ FXO ] |
|---|---|
| Phone No. 1 1 | Phone No. 1 5 |

Dial Pulse Type ○10PPS ◉20PPS

| Port No | Loop No | Line Type | Group ID |
|---|---|---|---|
| Port1 | | DTMF (PB) | Group 01 |
| **Group ID** | **Loop Service type** | | **Dial-in Digits** |
| Group 01 | Analog Line | | 4 |

FXS Setting:

| | |
|---|---|
| FXS Reverse | ◉Enable ○Disable |
| Tone Setting | Japan |

| Seize the LineDetect | On Hook Detect | Off Hook Detect | HookFlash Detect |
|---|---|---|---|
| 100 ms | 500 ms | 150 ms | 375 ms |

| | |
|---|---|
| Caller ID | FSK-JP |
| Voice TX Gain(-48db ~ 24db) | 0 Default : 0 db |
| Voice RX Gain(-48db ~ 24db) | -10 Default : -10 db |

FXO Setting :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primary Detection | Japan | UserDefine On Time | 0 ms |
| | | UserDefine Off Time | 0 ms |
| Secondary Detection | None | UserDefine On Time | 0 ms |
| | | UserDefine Off Time | 0 ms |

| | |
|---|---|
| All lines busy in regular PSTN mode | ◉IVR ○Busy(Off Hook) |
| Hook Flash Interval(ms) | 450 |
| DTMF Duration(10 ~ 200 ms) | 70 Default : 70 ms |
| Off Hook Opening Time(500 ~ 2000ms) | 1000 Default : 1000 ms |

Submit Cancel

Loop Service type

Analog Line を選択します。

選択しましたら、「Submit」をクリック。

次に左メニュー内「System Reboot」をクリックします。

本体が再起動し、設定が有効になります。

4. 画面上部の「Management」タブの項目「Line Status」をクリックし「SIP Status」が「OK」表示がされていれば正しく設定されております。

Management | User Setting | Dialing Plan | Administrator Setting | Call Log

SIP対応 メディアTA
VTL-TA02X

AP Version:
G1111SMX – V: 01.07
(2004-11-02 10:34:46)
DSP Version:
G101 – V: 03.41.26
(2004-05-04 09:32:34)
MAC:
00.90.CC.C0.22.F2
Hardware:
FXO-1+FXS-1 ;
SNTP:
2009.08.26 16:24:08
System Reboot

| Gateway Status | |
|---|---|
| FXO | |
| Port | 1 |
| Status | IDLE |
| FXS | |
| Port | 1 |
| Status | IDLE |
| SIP Status | |
| OK | |

refresh status

以上